

OZNACZENIA:

- ***- Latarnie oświetlenia ulicznego przestawiane z terenu kolizji;***
- ***- Latarnie oświetlenia ulicznego do przestawienia;***
- ***- Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego bez zmian;***
- ***- Projektowana latarnia z jednoramiennym wysięgnikiem;***
- ***- Przekładane i projektowane linie kablowe SN;***
- ***- Przekładane i projektowane linie kablowe NN;***
- ***- Ist. linie kablowe SN i NN do przełożenia poza teren kolizji;***

PROJEKTOWANE LATARNIE OŚWIETLENIOWE:

L3 - *Fundament prefabrykowany typu F- 160, prod. Elektromontaż Rzeszów;*
- *Słup uliczny ośmiokątny typu S-100 (10m), prod. Elektromontaż Rzeszów;*
- *Wysięgnik jednoramienny o wym. W=1m, prod. Elektromontaż Rzeszów;*
- *oprawa oświetleniowa typu LUNA OUSa-250W, prod. ELGO.*

L4 - *Fundament prefabrykowany typu F- 160, prod. Elektromontaż Rzeszów;*
- *Słup uliczny ośmiokątny typu S-100 (10m), prod. Elektromontaż Rzeszów;*
- *Wysięgnik jednoramienny o wym. W=1m, prod. Elektromontaż Rzeszów;*
- *oprawa oświetleniowa typu LUNA OUSa-250W, prod. ELGO.*

UWAGA:

1. *Przebudowę linii kablowych SN i NN wykonać zgodnie z t.w.p. znak. RE5/ZP/74385/15/2012.*
2. *Istniejące kable energetyczne SN kolidujące z przebudową drogi przełożyć poza teren kolizji. Brakujące odcinki kabli uzupełnić kablami tego samego typu. Łączenie kabli wykonać w mufach kablowych termokurczliwych SN prod. Raychem.*
3. *Wszystkie przepusty z drogami dojazdowymi i z ul. Poniatowskiego wymienić na nowe stosując rury dwudzielne prod. Arota.*
4. *Przy mufach kablowych SN i NN zostawić zapasy kabla ok 1m z każdej strony.*
5. *Kable elektroenergetyczne SN układać w ziemi na głębokości 0,8m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami.*
6. *Kable elektroenergetyczne NN układać w ziemi na głębokości 0,7m na podsypce z piasku 0,1m zgodnie z obowiązującymi normami.*
7. *Kable dla uniknięcia naprężeń powinny być ułożone linią falistą z zapasemok. 3% długości wykopu.*
8. *Linie kablowe SN znakować taśmą ostrzegawczą czerwoną układaną w odległości ok 0,4m nad kablem.*
9. *Linie kablowe NN znakować taśmą ostrzegawczą niebieską układaną w odległości ok 0,4m nad kablem.*
10. *Istniejące latarnie oświetlenia ulicznego kolidujące z przebudową drogi przełożyć poza teren kolizji.*
11. *Projektowane latarnie oświetlenia ulicznego wykonać stosując stupy typu S-100 prod. Elektromontaż Rzeszów.*
12. *Linie kablowe oświetlenia ulicznego wykonać kablami typu YAKY 4x35mm².*

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola

Inwestor: **STAROSTWO POWIATOWE W STALOWEJ WOLI** UL. PODLEŚNA 15 37-450 STALOWA WOLA	Obiekt: ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1025R - UL. PONIATOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH, ROZBUDOWA OŚW. ULICZNEGO
	Adres: STALOWA WOLA UL. PONIATOWSKIWGO DROGA POWIATOWA NR 1025R;

Nazwa rysunku: **SZCZEGÓŁOWY PLAN PRZEBUDOWY SIECI I URZĄDZŃ ENERGETYCZNYCH**

PROJEKTANCI	NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.:
Projektował: inż. Adam HARA	230/TBG/94		10/2012	2/2
Rysował: mgr inż. Marek Watras			10/2012	Skala: 1:500
Sprawdził: mgr inż. Mariusz Rolek	PDK/0074/POOE/05		10/2012	